

SMS-GUARD TYP SG35s

Anslutningsanvisningar

Anslutning batteri - back-up
Ledningslängd max 0,5 m

Spänningsmatning för detektorer anslutna till e1-e3
Max. ström 80mA Ledningslängd max 40 m

2 st binärutgångar
a1+ a2 för pot.fria kontakter
Max 4A/24V
Ledningslängd vardera upp till 20 m

Anslutning av spänningsmatning från plug-in-trafo
Ledningslängd ca 1,5 m

LED-grön (drift)

Plats för SIM-kort

LED-röd (larm)

3 st binära ingångar
e1- e3 för pot.fria kontakter
Ledningslängd upp till 20 m

RJ45 - uttag för anslutning av Expansion-Box för fler
ingångar/utgångar eller för
PC programkabel för WINDOWS (ca 1 m)

1 st analog ingång
e4, 0-10V, Ri 13,6 kOhm
Ledningslängd upp till 4 m

Anslutning av magnetmonterad antenn (ca 2 m)

Anslutning av extern temperatursensor
Ledningslängd upp till 2 m
alternativt anslutning av fuktsensorer
Ledningslängd upp till 10 m

OBS!

- Anslut aldrig 230V direkt till SMS-Guard
- Koppla ifrån spänningen innan till/frånkoppling sker av extern utrustning
- Minsta avståndet är 2 m mellan antenn och rörelsedetektor
- Samtliga minus (-)/GND-stift är internt sammankopplade



Skyddsjord

Arbetstemperatur
-20° C till +55° C

EUROPATEKNIK

Box 1288
432 18 VARBERG
Tel. 0340 - 62 10 50

GSM 0733 - 44 66 00

Fax 0340 - 62 12 60

E-post: info@europateknik.com